

Начальный ток стока, mA Узи = 0 Уси = 100V для А, В, К Уси = 150V для Д, Ж Уси = 200V для Л, Н Уси = 60V для М	Ис.нач	-	2,0	-	2,0	-	2,0	-	2,0	-	1,0	-	1,0	-	2,0	-	2,0
Пороговое напряжение, V Уси = 10V, Ис = 10mA	Узи.пор.	2,0	5,0	2,0	5,0	2,0	5,0	2,0	5,0	1,5	4,0	1,5	4,0	2,0	5,0	2,0	5,0
Сопротивление сток-исток в открытом состоянии, Ом Узи = 15V Ис = 30A для Д, А, В Ис = 20A для Ж Ис = 15A для Н Ис = 5A для К, Л Ис = 35A для М	Рси.отк.	-	0,085	-	0,1	-	0,1	-	0,2	-	0,2	-	0,5	-	0,05	-	0,2

Предельные 2П762А параметры

© ЭЛЕКТ (iElekt.ru) - радиодетали и электронные компоненты оптом со склада в Санкт-Петербурге и на заказ, отечественных и зарубежных производителей почтой во все регионы России

Доставка в города: Нальчик, Нарьян-Мар, Вологда, Курск, Краснодар, Липецк, Сыктывкар, Омск, Симферополь, Санкт-Петербург, Петропавловск-Камчатский, Воронеж, Киров, Пермь, Горно-Алтайск, Псков, Салехард, Волгоград, Владимир, Нижний Новгород, Ульяновск, Пенза, Калуга, Саранск, Челябинск, Грозный, Московская область, Уфа, Владивосток, Кызыл, Томск, Чита, Казань, Смоленск, Элиста, Тула, Астрахань, Екатеринбург, Дудинка, Курган, Якутск, Иркутск, Новосибирск, Калининград, Барнаул, Кемерово, Ростов-на-Дону, Хабаровск, Ставрополь, Ханты-Мансийск, Абакан, Владикавказ, Магадан, Рязань, Красноярск, Оренбург, Биробиджан, Благовещенск, Магас, Великий Новгород, Белгород, Южно-Сахалинск, Тюмень, Петрозаводск, Чебоксары, Кострома, Ярославль, Орел, Анадьрь, Махачкала, Майкоп, Самара, Черкесск, Мурманск, Йошкар-Ола, Ижевск, Москва, Тамбов, Улан-Удэ, Иваново, Архангельск, Тверь, Брянск, Саратов.